

ダイヤルアップ・フレッツISDN 設定方法

Windows 7, Windows 8


ダイヤルアップの設定方法

Windows 7の場合

- 1** 画面左下の「スタートボタン」をクリックします。



- 2** メニュー画面よりコントロールパネルを開きます。




Windows 8の場合

▼スタート画面からコントロールパネルを開く方法

スタート画面の何もないところで右クリックをし、左下にある「すべてのアプリ」をクリックします。

アプリ一覧が表示されるので「コントロールパネル」をクリックします。




▼デスクトップ画面からコントロールパネルを開く方法


デスクトップ画面の画面右下をマウスカーソルでポイントしメニュー画面を表示させます。

[設定] をクリックして [コントロールパネル] をクリックします。


- 3** コントロールパネル画面の「ネットワークとインターネット」メニューより「ネットワークの状態とタスクの表示」をクリックします。




- 4** ネットワークと共有センター画面より「新しい接続またはネットワークのセットアップ」をクリックします。



- 5** 「インターネットに接続します」を選び「次へ」をクリックします。



- 6** インターネットへの接続画面から「ダイヤルアップ」をクリックします。




7

インターネットへの接続画面が表示されます。ダイヤルアップの電話番号にはネスクワンナンバーの「0088-33-2290」を入力します。ユーザー名には、ネスク・インターネット・会員登録記載の「お客様 ID@ppp.nsk.ne.jp」と入力します。

◆ユーザー名

お客様 ID@ppp.nsk.ne.jp

パスワードにはネスク・インターネット・会員登録記載の「お客様パスワード」を入力します。「パスワードの文字を表示する」にチェックを入れ、パスワード入力に間違いがないかご確認ください。「このパスワードを記憶する」にチェックを入れ、接続名に「nsk」と入力後、「接続」をクリックします。




8

次の画面が表示されます。



9

次の画面が表示された場合は接続が成功です。



設定は以上です。

※接続がエラーになる場合はユーザー名、パスワード、アクセスポイント電話番号に間違いがないかご確認ください。電話の発信音が鳴らずに接続がエラーとなる場合はトーンとパルスの切替が必要な場合もございます。切替方法は次の手順をお試しください。

トーンとパルスの切替方法

お客様の電話回線がパルス回線の場合は、以下の手順により、ダイヤル方法をパルス回線に変更してください。


1

パソコン画面のタスクバー右下にある次のアイコンをクリックします。



2

「ダイヤルアップとVPN」メニューから設定した接続アイコンをクリックします。




3

次のような画面となりますので「接続」をクリックしてください。




4


次の画面が表示されますので「プロパティ」をクリックしてください。




5 プロパティ画面から「ダイヤル情報を使う」にチェックを入れてください。




6 所在地情報画面が表示された場合は市外局番に 0 を入力し、「パルス」にチェックを入れて「OK」をクリックしてください。



7 次の画面が表示された場合は「編集」をクリックしてください。



8 次の画面にてダイヤル方法をご確認できます。設定に問題がなければ「OK」をクリックしてください。



9 電話とモデム画面が表示されますので「OK」をクリックしてください。接続画面から「ダイヤル」をクリックして、再度接続をお試しください。




10 接続を切断する場合は次の方法をお試しください。タスクバーの接続状態アイコンをクリックします。



11 次の画面が表示されますので、「接続済み」のアイコンをクリックします。




12 「切断」をクリックすることで回線が切断されます。



フレッツ・ISDNの設定方法

ダイヤルアップの設定とほとんど変わりません。変更箇所は接続先電話番号を局番なし「1492」としてください。間違えて「0088-33-2290」にダイヤルアップ接続しますと、通常の電話料金が発生してしまいますのでご注意ください。

Windows7 のフレッツ ISDN 接続設定画面例



フレッツ・ISDN

お客様 ID@fis.nsk.ne.jp

ダイヤルアップルーターをご利用の場合は、ルーター側で設定が必要です。詳しくはルーターのメーカーまでお問い合わせください。

* 同一IDで重複利用された場合は、別途重複利用料金がかかります

DNS サーバについて

※DNS サーバは自動取得をお選びください。