

# フレッツADSL・Bフレッツ 設定方法

## MacOS X

※お使いのパソコンによっては、表示される画面が異なっております。

※ルータータイプのモデムをご利用の方は、画面や操作手順が異なりますので、NTTのマニュアルをご参照ください。

1

「アプルメニュー」から「システム環境設定」をクリックします。



2

ネットワークをクリックします。ネットワークのアイコンが無い場合、「すべてを表示」をクリックした後、「インターネットとネットワーク」の中に「ネットワーク」が表示されます。



3

ネットワークパネルを起動します。「表示」にはお使いの Ethernet 機器を選択し、「PPPoE を使って接続する」にチェックを入れます。「サービスプロバイダ」に「nsk」と入力します。



4

アカウント名はネスク・インターネット・会員登録記載の「お客様 ID」にご利用コースに応じた「識別子」をつけて入力します。



・フレッツ ADSL の場合  
「ユーザー名」には、ネスク・インターネット・会員登録記載の「お客様 ID」@fad.nsk.ne.jp と入力してください。

### ・フレッツADSLでのユーザー名

#### ユーザー名

お客様 ID@fad.nsk.ne.jp

・Bフレッツの場合  
ユーザー名の入力を以下の通りに設定してください。

### ・Bフレッツでのユーザー名

「fnf00000」「bfm00000」「fhs00000」の場合

お客様 ID@fnf.nsk.ne.jp

「fmc00000」「fmb00000」「fma00000」の場合

お客様 ID@fma.nsk.ne.jp

「fba00000」の場合

お客様 ID@fba.nsk.ne.jp

「fbu00000」の場合

お客様 ID@fbu.nsk.ne.jp

「ffa00000」の場合

お客様 ID@ffa.nsk.ne.jp

「パスワード」はネスク・インターネット・会員登録記載の「お客様パスワード」を入力します。「PPPoE サービス名」は任意で入力します。「今すぐ適用」をクリックします。

5

設定は以上です。アプリケーション画面より「インターネット接続」をクリックすると接続されます。

続いてメールの設定を行う場合は

「メールソフトの設定方法」のマニュアルをご覧ください。

\* 同一IDで重複利用された場合は、別途重複利用料金がかかります

### DNS サーバについて

※DNS サーバは自動取得をお選びください。