

フレッツ・光プレミアム 設定方法

MacOS X

1 「アップルメニュー」から「システム環境設定」をクリックします。



2 ネットワーク画面では「場所：自動」を選び、「内蔵 Ethernet」の設定をクリックします。



3 次のような「内蔵 Ethernet」設定画面が表示されます。




4 TCP/IP タブでは、IPv4 を設定：「DHCP サーバを参照」を選びます。



5 IPv4 を設定で「DHCP サーバを参照」を選択後、「今すぐ適用」をクリックします。




6 Safari 等のブラウザを起動し、アドレスに半角で「https://ctu.fletsnet.com/」と入力して Enter キーを押します。




7 CTU 設定画面が表示されますので、「同意する」を選択します。NTT より通知された「フレッツ・光プレミアムお客様 ID」と「アクセスパスワード」を入力して「ログイン」をクリックしてください。

※お客様 ID、アクセスパスワードは NTT より書面にて通知されます。ネスクではお調べすることができませんので、お客様 ID、アクセスパスワードが不明な場合は、NTT にご確認ください。



8

ログイン後、左メニューより「かんたん設定」をクリックしてください。



9


かんたん設定では、接続先名に「nsk」と入力し、接続ユーザー名には、ネスク・インターネット・会員登録証記載の「お客様ID」に、ご利用コースに応じた「識別子」をつけて入力します。

◆お客様IDが...

「fnf00000」「bfn00000」「fhs00000」の場合
お客様ID@fnf.nsk.ne.jp


「fmc00000」「fmb00000」「fma00000」の場合
お客様ID@fma.nsk.ne.jp

接続パスワードはネスク・インターネット・会員登録証記載の「お客様パスワード」を入力して「OK」をクリックしてください。



10

左メニューから「設定反映」をクリックしてください。



11

変更内容確認画面が表示されましたら「OK」をクリックしてください。




12

次の画面が表示された場合は、「OK」をクリックしてください。



13

処理完了画面が表示されましたら「戻る」をクリックしてください。



14

設定したnskの行に表示された「接続」をクリックしてください。



15

nsk 設定行の接続状態が「接続中」になれば設定が成功です。



16

設定は以上で終了です。左メニュー画面の「ログアウト」をクリックしてください。

